

## Modell TK 77

Artikeltexte für Ausschreibungen

Hinweis:

Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen.



### Wartungsfreie DCF 77-funkgeführte Uhrensteuerung TIME KIT TK 77

zur Ansteuerung von bis zu 4 konventionellen Nebenuhrwerken (24 VDC/ 6mA), wahlweise mit Minuten-, Halbminuten- oder Sekundenimpulsen. Mit Speicherung der Zeigerpositionen bei Netzausfall, Impulsspannung 24 V (+/-10%) polwechselnd, 40 mA. Zeitsignal des DCF 77-Funkempfängers durchgeschleift zum Anschluss weiterer TIME KITs (Kaskadierung). Vollautomatische Sommer-/Winterzeitschaltung mit Zeitonenwahl: MEZ, MEZ +1h oder MEZ -1h; Ganggenauigkeit: Absolut bei DCF-Empfang +/- 1 Sek./Tag bei +10 bis +30°C, +/- 2 Sek./Tag bei -30 bis +70°C; 2 Taster Menü/Funktion zur Einstellung der Konfiguration; Anzeigen: 3 LED's für DCF-Empfangskontrolle, 5 LED's für Menüauswahl 1 bis 5, 3 LED's für Funktionsanzeige; Anschlussspannung 230 V, 50/60 Hz, 1 Netzausgang zur Weiterführung 230 V, 50/60 Hz, max. Last 500 VA. Alle Anschlüsse über Federzug-Klemmen, Kunststoffgehäuse für Einbau in Nebenuhren oder in Schaltschrank auf 30 mm DIN-Hutschiene, Schutzart IP 20, Schutzklasse II, CE-konform, Flammfestigkeit V2 nach EN 60950, Gehäuse-Abmessungen: B 95 x H 95 x T 45 mm, Lieferumfang: DCF 77-Uhrensteuerung IF 491, DIN-Hutschiene, 150 mm lang, DCF 77-Funkempfänger AD 650 mit 10 m Anschlusskabel (verlängerbar bis 200 m)